


## Inbetriebnahme Ihres Ogo CT-25E

Bevor Sie das Ogo CT-25E in Betrieb nehmen, legen Sie Batterie und SIM-Karte ein und laden Sie das Gerät auf.


### Schritt 1

Öffnen Sie vorsichtig den Deckel auf der Rückseite des Ogo CT-25E.




### Schritt 2

1. Schieben Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten vorsichtig in die Kartenhalterung.
2. Achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte in der entsprechenden Ecke der Halterung richtig positioniert ist.




### Schritt 3

1. Richten Sie die Batterie so aus, dass die Schrift oben ist und die Kontakte der Batterie den Kontakten des Batteriefachs gegenüberliegen.
2. Setzen Sie die Batterie vorsichtig in das Batteriefach ein. Schieben Sie den Deckel wieder zu.



### Schritt 4 **WICHTIG!**

1. Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Ogo CT-25E an.
2. Schließen Sie das Ladegerät ans Stromnetz an. Beim ersten Mal müssen Sie das Ogo CT-25E acht Stunden ununterbrochen aufladen.
3. Nach acht Stunden Akku-Ladezeit entfernen Sie bitte **unbedingt** das Ladegerät vom Ogo CT-25E und schalten Sie das Gerät ein.



## Einrichten des APN (Zugangspunkt zum Datennetz)

Kurze Zeit nachdem Sie das Ogo in Betrieb genommen haben, erscheint die Meldung „Netzwerk nicht verfügbar“. Tragen Sie den APN wie im Folgenden beschrieben ein.

### Schritt 1

Wählen Sie mit dem Scrollwheel **Einstellungen**  aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

### Schritt 2

Drücken Sie die äußere rechte Navigationstaste mehrmals, bis die Registerkarte **Netzwerk** markiert ist. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.

### Schritt 3

Drücken sie die innere Navigationstaste nach unten, bis **GPRS-Konfiguration** markiert ist und drücken Sie die ENTER-Taste.

### Schritt 4

Tragen Sie im Feld GPRS APN den APN Ihres Mobilfunkanbieters ein, z.B. web.vodafone.de im Falle von Vodafone (siehe Tabelle für andere Anbieter). Markieren Sie das Feld Authentifizierung und drücken Sie die ENTER-Taste. Geben Sie nun den Benutzer und das Kennwort Ihres Mobilfunkanbieters ein. Wählen Sie **Fertig** aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

Fertig! Sie können nun im Internet surfen.

Für den Versand von E-Mails müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten. Lesen Sie dazu auf der Rückseite weiter.

Internet	T-Mobile	Vodafone	E-Plus	o2 Germany
APN	internet.t-mobile	web.vodafone.de	internet.eplus.de	surfo2 pinternet.interkom.de
Benutzer	tm	-	eplus	-
Kennwort	tm	-	gprs	-
Daten gelten auch bei diesen Providern	klarmobil callmobile REWE simply Tangens	Milleni.com PAYBACK smobil	BASE Blau MEDION-Mobile simyo uboot vybemobile	-

Angaben ohne Gewähr

## E-Mail-Konto einrichten

### Schritt 1

Wählen Sie Ihren E-Mail-Provider mit **Hinzufügen** aus (z. B. 1&1).

### Schritt 2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Bestätigen Sie mit **Weiter**.



### Hinweis:

Wenn Sie noch keine E-Mail-Adresse besitzen, können Sie die vorkonfigurierte E-Mail-Adresse nutzen. Die Daten finden Sie im Schreiben „Meine Daten“. Alternativ können Sie sich eine E-Mail-Adresse im Control-Center anlegen.

### Schritt 3

Zum Schluss wird ein Bestätigungsfenster eingeblendet. Wählen Sie **Fertig**.

**Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt mit Ihrem Ogo CT-25E E-Mails senden und empfangen.**



## Ogo CT-25E auf einen Blick

